

# ingenico GROUP



Ce document est Copyright © 2019 du Groupe INGENICO.

INGENICO conserve la pleine propriété des droits d'auteur, les droits et la protection de tous les appareils ou logiciels mentionnés dans le présent document.

Le destinataire peut recevoir ce document à la condition qu'il conserve le document confidentiel et n'utilise pas son contenu sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable écrite d'INGENICO.

De plus, personne n'est autorisé à mettre ce document à la disposition de tiers sans l'autorisation préalable écrite d'INGENICO.

Si une telle autorisation est accordée, elle sera soumise à la condition que le bénéficiaire du document s'assure que tout autre bénéficiaire de ce document ou d'informations qui y figurent soit responsable vis-à-vis d'INGENICO de la confidentialité de cette information.

Un soin particulier a été pris afin de veiller à ce que le contenu de ce document soit aussi précis que possible. INGENICO décline toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs, d'informations incomplètes ou obsolètes.

Le contenu de ce document peut changer de temps en temps, sans préavis, et cela ne doit pas créer de nouvelles obligations contractuelles ni préciser, modifier ou remplacer les obligations contractuelles préalables convenues par écrit entre INGENICO et l'utilisateur.

INGENICO n'est pas responsable, pour l'utilisation de ses appareils, de logiciels qui ne seraient pas compatibles avec le présent document.

Toutes les marques de commerce déposées et utilisées dans le présent document restent la propriété de leurs propriétaires légitimes.

Copyright © 2019 Ingenico.

All rights reserved.

# Sommaire

---

<b>1. Pré requis</b>	<b>4</b>
1.1. Informations importantes	4
1.2. Configuration de la partie TMS du terminal	4
1.3. Paramètres d'accès au serveur T.E.M. de Production	4
1.4. Demande de logiciels explicites sur un terminal Tetra	4
<b>2. Familles de maintenance</b>	<b>5</b>
2.1. Préparation Migration 5.5	5
2.2. SDK + ADD ON + BANKING	5
2.3. SDK + ADD ON + VENDING	5
<b>3. Contexte MPA V5.5 Banking</b>	<b>6</b>
3.1. Contact seule	6
3.2. Sans contact seule	6
3.3. Contact + Sans contact	6
<b>4. Contexte MPA V5.5 Vending</b>	<b>7</b>
4.1. Sans contact seule	7
4.2. Contact + Sans contact	7

# 1. Pré requis

## 1.1. Informations importantes

Il s'agit d'un <b>nouveau</b> logiciel. <b>NEW</b>	Il s'agit d' <b>une mise à jour</b> logicielle. <b>MAJ</b>
--	--



- Depuis TEM 9.12, avec un même identifiant (Accesscode), vous pouvez télécharger à la demande un logiciel souhaité, en saisissant un numéro de famille sur 7 chiffres. (*méthode identique à celle utilisée sur MyTMS*).

## 1.2. Configuration de la partie TMS du terminal

Vous devez au préalable **configurer le terminal** pour que ce dernier puisse joindre le serveur de **téléchargement TEM**. Veuillez saisir la séquence suivante sur le terminal :

Mode Maintenance 🛠️ **TELIUM** 🛠️ **Initialisation** 🛠️ **Paramètres** 🛠️ **TMS**.

## 1.3. Paramètres d'accès au serveur T.E.M. de Production

 <b>ACCES IP/ETH</b>	Sélectionner <b>Ethernet</b> dans Réseau TMS Adresse IP du TMS 91.208.214.34 Port TCP 7019 Sans SSL Identifiant ---- Votre accesscode
 <b>ACCES GPRS</b>	Sélectionner <b>GPRS</b> dans Réseau TMS Puis Adresse 91.208.214.34 Port 27019 si votre sim autorise notre adresse publique.  Ou Adresse 192.168.1.10 Port 27019 si sim Lyra Identifiant ---- Votre accesscode

## 1.4. Demande de logiciels explicites sur un automate

Pour effectuer ce type de téléchargement, veuillez saisir la séquence suivante sur le terminal :

Mode maintenance 🛠️ (1) **TELIUM** 🛠️ (4) **EVOLUTION** 🛠️ (2) **TELECHARGEMENT** 🛠️

- Lorsque le terminal affiche « N° LOGICIEL », veuillez saisir le **numéro de famille 000XXXX**, en fonction de la famille souhaitée (voir tableaux ci-dessous).

## 2. Familles de Maintenance

---

### 2.1. Préparation Migration MPA 5.5

---

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille
iUP250 iUP250LE iUC180B iUI120	M49 M67 M55 M62	Contact Sans contact	40006 xxxx 40000 xxxx	0002828

- Il est nécessaire d'effacer les applications MPA Contact non-5.5 et Sans contact non-5.5 avant de télécharger une famille MPA 5.5.
- La famille ci-dessous permet ce cas de figure.
- Après téléchargement de cette famille, laisser le terminal en mode exploitation (*donc pas en mode maintenance*), et 60 secondes environ après le reboot du terminal, la ou les applis ci-dessous s'auto-détruiront.

### 2.1. SDK + Addon + Banking

---

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille
iUP250 iUP250LE iUC180B iUI120	M49 M67 M55 M62	SYSTEM MANAGER ADDON INIT SSL DLL SSL CERTIFICATS	3777 5402 4778 8715 9.1.0 8136510216 8443650407 8136530230	0002907

### 2.2. SDK + Addon + Vending

---

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille
iUP250 iUP250LE iUC180B iUI120	M49 M67 M55 M62	SYSTEM MANAGER ADDON INIT SSL DLL SSL CERTIFICATS	3777 5402 4778 8715 9.1.0 8136510216 8443650407 8136530230	0002906

### 3. Contexte MPAV5.5 BANKING (Bancaire 1042)

#### 3.1. Contact seule

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille	Configuration	
iUP250-iUR250	M49	CB CONTACT	8400060205	0002306	M_55CIUPx	
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			
iUP250LE-iUR250	M67	CB CONTACT	8400060205		0002306	M_55CIUPLEx
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			

#### 3.2. Sans Contact seule

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille	Configuration	
iUC180B	M55	SANS CONTACT	8400000404	0002408	M_55BIUCx	
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			
iUI120-iUC150B	M62	SANS CONTACT	8400000404		0002408	M_55BIUIx
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			

#### 3.3. Contact et sans Contact

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille	Configuration			
iUP250-iUR250x-iUC150B	M49	CB CONTACT	8400060205	0002307	M_55BIUPx			
		SANS CONTACT	8400000404					
		SDK	9.32.3.R					
ADDON		9.1.0						
iUP250LE-iUR250x-iUC150B		M67	CB CONTACT			8400060205	0002307	M_55BIUPLEx
			SANS CONTACT			8400000404		
	SDK		9.32.3.R					
ADDON	9.1.0							
iUP250LE-iUC250	M67				0002307	M_55BIUPLEx		

## 4. Contexte MPAV5.5 VENDING

### 4.1. Sans Contact seule

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille	Configuration	
iUC180B	M55	SANS CONTACT	8400000404	0002606	M_55VIUCx	
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			
iUI120- iUC150B	M62	SANS CONTACT	8400000404		0002606	M_55VIUIx
		SDK	9.32.3.R			
		ADDON	9.1.0			

### 4.2. Contact et sans Contact

Matériel	Catalogue	Logiciel	Version	Famille	Configuration			
iUP250- iUR250x- iUC150B	M49	CB CONTACT	8400060205	0002607	M_55VIUPx			
		SANS CONTACT	8400000404					
		SDK	9.32.3.R					
ADDON		9.1.0						
iUP250- iUC250		M67	CB CONTACT			8400060205	0002607	M_55VIUPLEx
			SANS CONTACT			8400000404		
	SDK		9.32.3.R					
ADDON	9.1.0							