

LISTE LOGICIELS **SANTÉ**

V08 – JANVIER 2021

GAMME TELIUM2



Status
Author:
Document date:
Classification:
Version:

Published
Support France
6 January 2021
Public
08

Public

Version history

Version no.	Version date	Status	Edited by	Most important edit(s)
8			VF	Mise à jour familles SDK


Copyright © Worldline. All rights reserved.

Worldline is a registered trademark of Worldline SA. © 2021 Worldline.

Confidential information owned by Worldline, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Worldline.

TABLE DES MATIERES

Public

1	PRESENTATION.....	4
1.1	GENERALITES.....	4
1.2	PREREQUIS	4
1.3	PARAMETRES D'ACCES AUX SERVEURS TEM	5
2	FAMILLE SDK DE MAINTENANCE.....	6
2.1	PACK SDK + MAJ IP POUR ICT 2XX (SANS BANCAIRE ET SANS EI96)	6
2.2	PACK SDK + MAJ IP POUR IWL 250 (SANS BANCAIRE ET SANS EI96).....	6
3	AJOUT CBEMV MPE V5.5	7
4	AJOUT CBCLESS MPE V5.5 	9
5	MISE A JOUR SDK + TLV 3.30 VERS TLV 4.0.....	10
6	MISE A JOUR SDK + TLV 04.02 VERS TLV 04.04.....	11
7	MAINTENANCE TLV 3	12

1 Présentation

1.1 Généralités

Des évolutions de nos familles ont été effectuées afin de permettre la mise à jour réglementaire dite « **CB 5-5** » dans un **environnement Santé**.

Les familles CBEMV MPE v5.5 **0005619** et **0005339** ne contrôlent pas la présence d'INTELLIO. Elles permettent donc d'installer le CBEMV 5.5 sur un terminal santé, même si celui-ci contient INTELLIO. Ces familles ne sont disponibles que sur le serveur TEM.

1.2 Prérequis

La migration en CBEMV MPE v5.5 CONTACT sur la gamme iCT 2xx peut être effectuée quel que soit le niveau de système et gestionnaire.

La migration **CB 5-5 CONTACT** des TPE **de la gamme iCT 2xx** peut être effectuée quel que soit le niveau de Système/Gestionnaire présent dans le TPE.

Si le TPE a migré CB 5-5 CONTACT, le TPE peut ensuite migrer **CB 5-5 CLESS** avec la famille CB CLESS 5.5.

- Informations importantes

Avec un même identifiant (appelé Access Code), vous pouvez demander explicitement une famille de logiciels.





Vous pouvez donc télécharger un logiciel en saisissant un numéro de famille sur 7 chiffres

<p>(new) Il s'agit d'un nouveau logiciel.</p>	<p>(maj) Il s'agit d'une mise à jour logicielle.</p>
---	--

F.I.L. : **F**iche d'**I**nformation **L**ogiciel, disponibles sur le site **Ingenico Customer**, via le portail <https://my.services.ingenico.com/>

Seuls les principaux composants logiciels sont listés dans les familles logicielles.

1.3 Paramètres d'accès aux serveurs TEM

 ACCES IP/ ETH et WIFI: 	
<p>⇒ Adresse IP : 35.195.97.84</p> <p>⇒ Port TCP: 7019</p> <p>⇒ SSL : NON</p>	
 ACCES RTC :	 ACCES GPRS :
<p>⇒ N° PAD : 08 06 80 10 39</p> <p>Y compris pour les Antilles</p>	<p>⇒ Adresse IP : 35.195.97.84</p> <p>⇒ Port : 27019 (SIM APN public)</p> <p>⇒ Adresse IP : 192.168.1.10</p> <p>⇒ Port : 27019 (SIM LYRA)</p>

2 Famille SDK de maintenance

2.1 Pack SDK + MAJ IP pour iCT 2xx (sans bancaire et sans Ei96)

SDK d'origine	Evolution	Famille*
Inférieur au 9.18.xx <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 3804 ○ Man 778 8402 	SDK 9.18.2 A + MAJ IP <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 3820 ○ Man 778 8407 	0009324 (<i>new</i>)
Compris entre 9.18.xx et 9.22.xx	SDK 9.22.1 J + MAJ IP <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 4230 ○ Man 778 8444 	
Supérieur au 9.30.xx	SDK 9.32.4 F + MAJ IP <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 5431 ○ Man 778 8730 	


Cette famille comprend uniquement le pack SDK + pack SSL. Livrée sans partie bancaire et sans Ei96.

2.2 Pack SDK + MAJ IP pour IWL 250 (sans bancaire et sans Ei96)


SDK d'origine	Evolution	Famille
Inférieur au 9.22.xx	SDK 9.22.1 J + MAJ IP <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 4230 ○ Man 778 8444 	0009324 (<i>new</i>)
Supérieur au 9.30.xx	SDK 9.32.4 F + MAJ IP <ul style="list-style-type: none"> ○ Syst 777 5431 ○ Man 778 8730 	

Cette famille comprend uniquement le pack SDK + pack SSL. Livrée sans partie bancaire et sans Ei96.

3 Ajout CBEMV MPE v5.5


-  ⇒ La famille (**sans SDK**) **0005509** permet de **rajouter le CBEMV MPE v5.5** sur un **iCT250** ou **iWL250** en **environnement santé**, équipé d'une configuration santé (Ei96) et chargé avec une version TELIUM System **777 4208** et une version TELIUM Manager **778 8438**.
Cette famille contrôle la présence du logiciel INTELLIO.

Domaine	Numéro de famille (à saisir)	Réf Terminal homologué	Contenu	Existe pour
				iCT / iWL
CB EMV 5-5	0005509		CB EMV 5.5	853 0511
			Module EMV	065 0467
			DLL France	40002 0403
			Bénéficiaire	40027 0120

-  ⇒ La famille (**sans SDK**) **0005619** permet de **rajouter le CBEMV MPE v5.5** sur un **iCT250** ou **iWL250** en **environnement santé**, équipé d'une configuration santé (Ei96) et chargé avec une version TELIUM System **777 4208** et une version TELIUM Manager **778 8438**.
Cette famille ne contrôle pas la présence du logiciel INTELLIO.

Domaine	Numéro de famille (à saisir)	Réf Terminal homologué	Contenu	Existe pour
				iCT / iWL
CB EMV 5-5	0005619		CB EMV 5.5	853 0511
			Module EMV	065 0467
			DLL France	40002 0403
			Bénéficiaire	40027 0120

- ⇒ La famille **0005229** permet de **rajouter le CBEMV MPE v5.5** sur un **iCT 250** ou un **iWL250** en **environnement santé GOAL**.

-  Cette famille permet de mettre à jour la partie Système/Gestionnaire nécessaire au fonctionnement de CBEMV MPE v5.5. La partie Système/Gestionnaire est **de type GOAL**.
Cette famille contrôle la présence du logiciel INTELLIO.

Domaine	Numéro de famille (à saisir)	Réf Terminal homologué	Contenu	Existe pour
				Gamme iCT250 - iWL250
CB EMV 5-5	0005229		Système	777 4208
			Gestionnaire	778 8438
			CB EMV 5.5	853 0511
			Module EMV	065 0467
			DLL France	40002 0403
			Bénéficiaire	40027 0120



⇒ La famille **0005339** permet de **rajouter le CBEMV MPE v5.5** sur un **iCT 250** ou un **iWL250** en environnement santé **GOAL**.

Cette famille permet de mettre à jour la partie Système/Gestionnaire nécessaire au fonctionnement de CBEMV MPE v5.5.

La partie Système/Gestionnaire est **de type GOAL**.

Cette famille ne contrôle pas la présence du logiciel INTELLIO.



Domaine	Numéro de famille (à saisir)	Réf Terminal homologué	Contenu	Existe pour
				Gamme iCT250 - iWL250
CB EMV 5-5	0005339		Système	777 4208
			Gestionnaire	778 8438
			CB EMV 5.5	853 0511
			Module EMV	065 0467
			DLL France	40002 0403
			Bénéficiaire	40027 0120

4 Ajout CBCLESS MPE v5.5



⇒ Famille **0005511** destinée aux terminaux **TELIUM 2** déjà équipés d'une configuration logicielle MPE v5.5. Famille livrée sans SDK.

Domaine	Nom du logiciel	Disponible pour	Numéro de famille
		Telium 2 iCT2XX – iWL2XX	
Sans Contact v5.5	CB CLESS v5.5	387 0511	0005511
	Mastercard PayPass	44241 0402	
	Visa Paywave	13350 0301	
	DLL France	40002 0421	
	FR ISO15	FR ISO15	
	Bénéficiaire	40027 0121	

5 Mise à jour SDK + TLV 3.30 vers TLV 4.0

Domaine	Terminal homologué	Numéro de famille	FIT
TLV 3.30 ➡ TLV 4.0	iCT250 11T3624A MAJ SDK 9.32.4 F + Ei96 TLV 04.04	0004341	316
	iWL255 - 01T3276A iWL 253 - 01T3274A MAJ SDK 9.32.4 F + Ei96 TLV 04.04	0004340	131



**Cette famille s'applique à des terminaux qui sont déjà en Ei96 TLV3.
 Avant de procéder à la mise à jour TLV 3.30 vers TLV 4.0, merci de prendre note du contenu de la FIT 316 ou 131.**

6 Mise à jour SDK + TLV 04.02 vers TLV 04.04

Domaine	Terminal homologué	Numéro de famille	FIT
TLV 04.02 ➡ TLV 04.04	iCT250 11T3624A MAJ SDK 9.32.4 F + Ei96 TLV 04.04	0004346	316
	iWL255 - 01T3276A iWL 253 - 01T3274A MAJ SDK 9.32.4 F + Ei96 TLV 04.04	0004345	131



Cette famille s'applique à des terminaux qui sont déjà en Ei96 TLV4.

7 Maintenance TLV 3

Domaine	Maintenance	Numéro de famille
TLV 03.02	Permet de télécharger TVL 3 + SDK 9.32.4 F	0005932